Cargador Compacto

CC-2100-AA

INSTRUCCIONES DE USO:-

1. Inserte 2 o 4 pilas AA-LR6 / AAA-LR03 recargables Ni-Cd/ Ni-MH de acuerdo con el diagrama mostrado en el interior del compartimiento de pilas; las pilas deben cargarse de dos en dos y del mismo tipo.
2. Respete la dirección de las polaridades (+ y -) de acuerdo con el diagrama mostrado en el interior del compartimiento de pilas.
3. Al cargar sólo 2 pilas, colóquelas en el panel frontal del compartimiento de pilas.
4. Al cargar pilas AAA, tire hacia abajo de la placa de contacto de la pila e inserte las pilas AAA en el interior del compartimiento. Ahora las pilas AAA se mantendrán firmemente dentro del compartimiento. El cargador ajustará automáticamente la corriente apropiada para cargar el tamaño AAA.
5. Enchufe el cargador en una toma de corriente de pared. El LED se iluminará instantáneamente para indicar que se está cargando correctamente. **Los dos LEDs no se apagan cuando las pilas se han cargado completamente.**
6. Observe el tiempo de carga. Desenchufe y vuelva a enchufar el cargador cada vez que vaya a recargar unas pilas.

TIEMPO DE CARGA PARA 4 PILAS:

MIGNON - R6 - AA	MÉTODO MANUAL
AA - 1000 -1200 mAh	8 - 10 horas
AA - 1300 -1500 mAh	10 - 12 horas
AA - 1600 -1800 mAh	12 - 14 horas
AA - 1800 -2000 mAh	14 - 16 horas
AA - 2100 -2300 mAh	16 - 18 horas
AA - 2400 -2600 mAh	18 - 20 horas
MICRO - R03 - AAA	**MÉTODO MANUAL**
AAA - 240 -320 mAh	5 - 6 horas
AAA - 500 -600 mAh	9 - 11 horas
AAA - 600 -700 mAh	11 - 13 horas
AAA - 700 -800 mAh	13 - 14 horas
AAA - 800 - 900 mAh	14 - 16 horas
AAA - 900 - 1000 mAh	16 - 18 horas

*El tiempo de carga variará dependiendo de la marca, capacidad y condición de las pilas cargadas.

ADVERTENCIA:

1. Antes de iniciar la carga, lea atentamente las instrucciones.
2. Este cargador está pensado para usar sólo con pilas recargables de cadmio-níquel y níquel metal hidruro. El intentar cargar otro tipo de pilas puede resultar en lesiones personales y dañar el cargador.
3. Recargue sólo un tipo de pila (Ni-Cd o Ni-MH) a la vez.No cargue las pilas por más tiempo del especificado. El sobrecargarlas puede producir daños en el cargador y en las pilas. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA EN UN FUTURO
4. No exponer a la lluvia o humedad. No recargar en enchufes exteriores.
5. Desenchufe de la toma de corriente cuando no se esté usando.

Los productos eléctricos no deben ser desechados con los residuos domésticos. Se ruega que sean llevados a los puntos de recogida previstos para su reciclaje. Diríjase a su distribuidor para obtener consejos de reciclaje.

Dentro y fuera de garantía, ponemos a su disposición nuestra red de Servicios de Asistencia Técnica Oficiales.

Personal técnico especializado le dará la mejor y más profesional solución a sus problemas técnicos.

Gracias de antemano por la confianza depositada en nuestra marca.

RIVER INTERNATIONAL S.A.
Beethoven, 15
08021-BARCELONA
Tel.: 93 201 37 77 / Fax.: 93 202 38 04
E-mail.- comercialdep@riverint.com

Para informarse del Servicio de Asistencia Técnica más próximo a su domicilio, consulte la adjunta lista de Servicios Oficiales de la marca ELBE o bien la lista actualizada de la página Web www.riverint.com

En caso necesario diríjase a la Central de Servicios

ELBE
Tel.: 93 432 00 06 BARCELONA
sat@riverint.com

OPERATING INSTRUCTIONS :-

1. Insert 2 or 4 pieces of AA / AAA rechargeable Ni-Cd / Ni-MH battery into the battery compartment; battery must be charged in pairs.
2. Make correct contact for polarity (+ and -); according to the sign in the battery compartment.
3. When charging only 2 cells, place in the front panel of battery compartment.
4. For charging AAA battery, pull down the adjustable battery contact plate first and then insert the AAA batteries into the compartment. Now the AAA batteries will be held firmly inside the compartment. The charger will adjust the suitable charging current for AAA size battery automatically.
5. Plug the charger into a correct household electric outlet. The LED will light up instantly to indicate the proper charging. **The two LED's are not switched off when the batteries are fully charged.**
6. Observe the charging time. Unplug and re-plug the charger each time when you recharge the empty batteries.

CHARGING TIME

MIGNON - R6 - AA	BY MANUAL
AA - 1000 -1200 mAh	8 - 10 hours
AA - 1300 -1500 mAh	10 - 12 hours
AA - 1600 -1800 mAh	12 - 14 hours
AA - 1800 -2000 mAh	14 - 16 hours
AA - 2100 -2300 mAh	16 - 18 hours
AA - 2400 -2600 mAh	18 - 20 hours
MICRO - R03 - AAA	**BY MANUAL**
AAA - 240 -320 mAh	5 - 6 hours
AAA - 500 -600 mAh	9 - 11 hours
AAA - 600 -700 mAh	11 - 13 hours
AAA - 700 -800 mAh	13 - 14 hours
AAA - 800 - 900 mAh	14 - 16 hours
AAA - 900 - 1000 mAh	16 - 18 hours

*Charge time will vary depending upon the brand, capacity and condition of batteries being charged.

CAUTION:

1. Before charging, read instruction and keep them for future reference.
2. This charger is intended for use with Nickel-Cadmium and Nickel-metal-hydride rechargeable batteries only. Attempting to charge other types of batteries may cause personal injury and damage to the charger.
3. Recharge only one type of battery (Ni-Cd or Ni-MH) at each time.
4. Do not charge longer than time specified. Overcharging may cause damage to the charger and battery.
5. Do not expose charger to rain or moisture. For indoor use only.
6. Remove from the mains when not in use.
7. Waste electrical products and batteries should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice. The connection to the supply mains is to be in accordance with the national wiring rules.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION : -

1. Insérez 2 ou 4 piles rechargeables Ni-Cd / Ni-MH de type AA-LR6 / AAA-LR03 dans le compartiment à piles ; les piles doivent être chargées par paires.
2. Respectez la polarité (+ et -) indiquée à l'intérieur du compartiment.
3. Pour charger seulement 2 piles, placez celles-ci dans la section avant du compartiment à piles.
4. Pour charger des piles de type AAA-LR03, tirez sur la platine de contacts réglable puis insérez les piles AAA-LR03 dans le compartiment. Les piles de type AAA-LR03 sont désormais fermement maintenues dans le compartiment. Le chargeur se règle automatiquement sur le courant de chargement pour les piles de type AAA-LR03.
5. Branchez le chargeur sur une prise de courant domestique adaptée. Le voyant LED s'allume aussitôt pour indiquer la mise en charge conforme. **Les deux voyants LED ne s'éteignent pas lorsque les piles atteignent leur pleine charge.**
6. Respectez les temps de chargement. Débranchez puis rebranchez le chargeur chaque fois que vous rechargez des piles déchargées.

TEMPS DE CHARGEMENT

MIGNON - R6 - AA	EN MANUEL
AA - 1000 -1200 mAh	8 - 10 heures
AA - 1300 -1500 mAh	10 - 12 heures
AA - 1600 -1800 mAh	12 - 14 heures
AA - 1800 -2000 mAh	14 - 16 heures
AA - 2100 -2300 mAh	16 - 18 heures
AA - 2400 -2600 mAh	18 - 20 heures
MICRO - R03 - AAA	**EN MANUEL**
AAA - 240 -320 mAh	5 - 6 heures
AAA - 500 -600 mAh	9 - 11 heures
AAA - 600 -700 mAh	11 - 13 heures
AAA - 700 -800 mAh	13 - 14 heures
AAA - 800 - 900 mAh	14 - 16 heures
AAA - 900 - 1000 mAh	16 - 18 heures

*Le temps de chargement peut varier en fonction de la marque, capacité et condition des piles en charge.

ATTENTION :

1. Avant tout chargement, lisez les instructions. Conserver cette notice d'utilisation durant toute la durée de vie du produit.
2. Ce chargeur est destiné à être utilisé avec les piles rechargeables de type Nickel Cadmium et Nickel Métal Hydrure uniquement. Toute tentative de charger des piles de types différents peut provoquer des blessures corporelles et endommager le chargeur.
3. Rechargez un seul type de pile à la fois (Ni-Cd ou Ni-MH).
4. Ne chargez pas la pile plus longtemps que la durée spécifiée. La surcharge peut endommager le chargeur et la pile. Contient des accumulateurs.
5. N'exposez pas le chargeur à l'humidité ou la pluie. Utilisation intérieure uniquement.
6. Débranchez l'unité de la prise de courant lorsqu'elle n'est pas en service.

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. Les piles doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement (renseignez-vous auprès de votre revendeur). Les instructions pour les chargeurs de batterie destinés à être montés dans des caravanes et véhicules analogues doivent indiquer que le raccordement au réseau d'alimentation doit être effectué conformément aux règles d'installation nationales.

Importado por River International
Beethoven, 15 Ático - 08021 Barcelona